كيفية استرجاع الجهازين الجديدين	
بعد تمرير تحديث خاطئ او يحدث خلل في السفتوير	
أول شيء نقوم به هو بفتح البرنامج	

http://drive.google.com/file/d/0B_t7-jiRT9qZeXJjYIBVQ013Wjg/view?usp=sharing

-	🧧 US	B_Burning_	Tool_v2	.0.5.15								
3	文件	界面语言	查看	帮助								
	Ъ	• 中文 Englis	:h	H	 							
USB Burning	Tool v2	0.0.140306 Alph				-	-			-		X
ile Language	e View	About	la	_	 							
Device ID	Statu	S				Tim	ie	Statistic		Start	Refr	resh
										Configuratio		
										I Erase flag	sh	
										Normal e	erase otloader	•
										Reset after Overwirte	er success e key	
										Key	Available	
Device ID	Time		Re	sult						Notice		
										1.Make sure	e the devic	ces etted
										2.Select "Fil image" to lo	e"-"Impor	t a
										image pack 3.Select bu	age; ming	-
										4.Click "Sta	on; rt"; se the too	
										need to pul	Stop".	ces
<								T-1-1	4	Cuercos	F	
eady								l otal :		Success:	Erro	or:

usb male-male يجب إطفاء الجهاز قبل ربطه عبر كيبل



يجب تشعيل البرنامج بالضغط على الزر الأيمن من الفأرة واختيار

Exécuter en tant qu'administrateur

بعد التشغيل يجب الضغط على المربع الثاني في الفوق لتغيير اللغة إلى الإنجليزية.

Import ثم File بعد ذلك الضغط على

img من تم اختيار التحديث المناسب لجهازك من صيغة

K1 plus s2 t2 تحدیث

http://mega.nz/#!QkU0gLzA!gfrrt2uvSwDhEOekGCP8QtrO4Sbr5Gkb oEGtkIn_898

KII pro تحديث

http://mega.nz/#!8wlg0a4Q!cJswn8FXyQWXgzQRNfY1MhMc8KHszz _xFNeakgfc-FU

يجب ربط الجهاز والحاسوب فقط دون ربط التيار

sdcard الموجودة في الفوق من جهة usbيتم ربط الجهاز عبر فتحة ال

مع الضغط في نفس الوقت على الثقب الصغير الموجود بأسفل الجهاز

وانتظار حتى اكتمال التحديث start بعد ضهور الربط الموفق بين الحاسوب والجهاز يتم الضغط على

stop. بعد ذلك يتم نزع الجهاز قبل الضغط على Success وضهور كلمة

من هنا فيديو يوضح المراحل المذكورة لكن لجهاز اخر من نفس المعالج

http://mega.nz/#%21A083wITA%217ICC62HGWOoQQ3s6YGsezS79yMKgmNldtQC2arbJ6Y4